

IQ8 Paloilmoituspainike



Eltek IQ8 on uusi digitaalinen palopainike sisäänrakennetulla oikosulkerottimella. Oikosulkerottimia tarvitaan erottamaan vaurioitunut silmukanosa, jotta kunnossaoleva osa kykenee antamaan hälytykset. Oikosulkuutilanteessa silmukkaa syötetään keskukselta kahdesta suunnasta.

Painike on suunniteltu käytettäväksi suursilmukassa yhdessä IQ8 ilmaisimien kanssa. Se on myös täysin yhteensopiva Esser 9200 sarjan kanssa.

Painike toimitetaan uppoasennusmallina. Saatavilla on painikkeelle soveltuva pinta-asennus kotelo.

- Sisäänrakennettu oikosulkerotin jokaisessa painikkeessa
- Sisäänrakennettu hälytysmerkkivalo (LED)
- Nopea hälytys painamalla lasilevy sisään
- Paloilmoituspainike voidaan testata testiavaimella
- Asennetaan samaan silmukkaan ilmaisimien kanssa
- Voidaan asentaa pinta- tai uppoasennuksena
- Mahdollisuus asentaa erillinen sireenillä varustettu sabotaasikansi



Toiminta / testaus:

Manuaalinen palohälytys saadaan aikaan painamalla lasilevy sisään. Vaihtamalla lasilevy paloilmoituspainike nollaantuu ja hälytys voidaan palauttaa keskukselta. Painike voidaan koestaa toimituksessa mukana tulevalla testiavaimella. Paloilmoituspainikkeeseen on saatavilla erillinen suojakansi, joka suojaa lasin rikkoutumista erheellisesti sekä parantaa painikkeen tiiveysluokkaa.

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite	8-42VDC
Virrankulutus	45 uA / 19VDC
Merkkivalo	Vilkuva punanen led valo hälytyksellä
Liittimet	Max. 2,5 mm ²
Väri	Punainen RAL3020
Toimintalämpötila	- 20° C -- +70°C
Varastointilämpötila	- 30° C -- +75°C
Suht.kosteus	≤95 % (ei kondensoitumista)
Tiiveysluokka	IP 44 IP 55 suojakannella varustettuna
Paino	n. 110 g
Mitat LxKxS	87x87x21 / 87x87x57 ilman kantta

Tarvikkeet:

Tuotenumero	Selitys
804971	IQ8 palopainike oikosulkuerottimella
704960	IQ8 palopainikkeen varalasi, 10 kpl
704965	IQ8 kirkas suojakansi palopainikkeelle
704980	IQ8 palopainikkeen pinta-asennusrasia
704966	IQ8 palopainikkeen testiavain
704967	IQ8 palopainikkeen uppoasennuskehys
259507	Palopainikkeen sääsuoja
234812	Painikkeen sabotaasisuojus

Honeywell Life Safety Oy

Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere

Puh: 020 752 2550

E-mail: info@eltek.fi

Y-tunnus: FI 1776702-1

Fax: 020 752 2549

Internet: www.eltek.fi

Esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.